

Fire Detector Pro

ASD-250

Czujka wykrywająca dym. Zamontuj ją np. w sypialni, pokoju dzieci lub korytarzu. Dla pełnego poczucia bezpieczeństwa taka czujka powinna znaleźć się w każdym pomieszczeniu. Montować należy ją na środku sufitu.

- wbudowany czujnik dymu
- spełnia wymagania normy EN 14604 dla czujek autonomicznych
- detekcja zabrudzenia komory dymu
- wskaźnik LED
- wbudowany sygnalizator dźwiękowy – sygnalizacja alarmu i słabej baterii
- przycisk do testowania / kasowania alarmu
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami
- zdalne programowanie ustawień
- kontrola stanu baterii
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy
- w zestawie taśma montażowa



Zakres temperatur pracy	0°C...+55°C
Maksymalny pobór prądu	120 mA
Masa	172 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6 MHz
Bateria	CR123A 3 V
Wymiary	ø108 x 54 mm
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-120	do 500 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-270	do 500 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220	do 2000 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280	do 1200 m
Oczekiwany czas pracy baterii (ABAX 2 / ABAX) - w latach	do 2
Oczekiwany czas pracy baterii (praca autonomiczna) - w latach	do 4
Pobór prądu w stanie gotowości (ABAX 2 / ABAX)	90 µA
Pobór prądu w stanie gotowości (praca autonomiczna)	15 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,75 V