

# B-1

Czujki magnetyczne są podstawowym elementem ochrony obwodowej, ich standardowym zadaniem jest wykrywanie otwarcia drzwi i okien. Mała, hermetyczna czujka kontaktronowa **B-1** przeznaczona jest do montażu powierzchniowego. Może być przyklejana lub przykręcana do podłoża. Czujka dostępna jest w białej i brązowej wersji kolorystycznej.

- do montażu powierzchniowego (przykręcany lub przyklejany)
- mała hermetyczna obudowa



|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Zakres temperatur pracy                 | -10...+55 °C       |
| Masa                                    | 12 g               |
| Maksymalna wilgotność                   | 93±3%              |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu | 24 mm              |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu   | 30 mm              |
| Wymiary obudowy magnesu                 | 28 x 12,5 x 6,5 mm |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5         | II                 |
| Wymiary obudowy kontaktronu             | 28 x 12,5 x 6,5 mm |
| Typ czujki                              | NC                 |
| Maksymalne napięcie przełączalne        | 100 V              |
| Maksymalna moc obciążenia               | 10 W               |
| Maksymalna rezystancja styków           | 0,15 Ω             |
| Maksymalny prąd przełączalny            | 500 mA             |
| Długość przewodów                       | 450 mm             |