

Fire Detector Plus

ASD-200

Czujka wykrywająca dym lub nagły wzrost temperatury. Zamontuj ją np. w holu lub pokoju z kominkiem. Sygnał o wczesnych symptomach pożaru da Ci czas na reakcję, co może uratować zdrowie, życie i mienie.

- wbudowany czujnik dymu
- wbudowany czujnik termiczny
 - reaguje na przekroczenie progu temperatury lub nagły jej wzrost
 - zakres pomiaru: 0°C ÷ +55°C
- detekcja zabrudzenia komory dymu
- wskaźnik LED
- wbudowany sygnalizator dźwiękowy – sygnalizacja alarmu i słabej baterii
- przycisk do testowania / kasowania alarmu
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami
- zdalne programowanie ustawień
- zdalna aktualizacja oprogramowania
- kontrola stanu baterii
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy
- w zestawie taśma montażowa



Pobór prądu w stanie gotowości	30 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii	2,75 V
Statyczna temperatura zgłoszenia alarmu	54°C
Pomiar temperatur w zakresie	0°C...+55°C
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280	do 1200 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220	do 2000 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-270	do 500 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-120	do 500 m
Dokładność pomiaru temperatury	±1°C
Oczekiwany czas pracy baterii (w latach)	do 2
Bateria	CR123A 3 V
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6 MHz
Maksymalna wilgotność	93±3%
Masa	172 g
Maksymalny pobór prądu	50 mA
Zakres temperatur pracy	0°C...+55°C
Wymiary obudowy	ø108 x 61 mm