

Multi Extender

ACX-220

Ekspander umożliwi Ci użycie w systemie typowych czujek przewodowych i sterowanie urządzeniami przewodowymi.

- 4 programowalne wejścia:
 - obsługa czujek typu NO i NC
 - obsługa konfiguracji EOL i 2EOL
- 4 wyjścia przekaźnikowe
- zasilanie napięciem 12 V DC
- złącze do podłączenia zasilacza SATEL (np. APS-412)
- styk sabotażowy wykrywający otwarcie obudowy



Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Wymiary obudowy	126 x 158 x 32 mm
Zakres temperatur pracy	-10 °C...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	35 mA
Maksymalny pobór prądu	120 mA
Masa	204 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasma częstotliwości pracy	868,0 ± 868,6 MHz
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-3	Grade 2
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-120	do 500 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-270	do 500 m
Wyjścia przekaźnikowe (obciążenie rezystancyjne)	1000 mA / 24 VDC
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220	do 2000 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280	do 1600 m