

# B-2S

Czujki magnetyczne są podstawowym elementem ochrony obwodowej, ich standardowym zadaniem jest wykrywanie otwarcia drzwi i okien. Miniaturowa, hermetyczna czujka kontaktronowa czołowa **B-2S** przeznaczona jest do montażu wpuszczanego w skrzydło i ramę drzwi lub okien. Dzięki sposobowi montażu, po zainstalowaniu jest ona niewidoczna z zewnątrz. Czujka dostępna jest w białej i brązowej wersji kolorystycznej.

- do montażu wpuszczanego
- mała hermetyczna obudowa (Ø 6,5 mm)



|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Zakres temperatur pracy                 | -10...+55 °C    |
| Masa                                    | 12 g            |
| Maksymalna wilgotność                   | 93±3%           |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu | 25 mm           |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu   | 33 mm           |
| Wymiary obudowy magnesu                 | 19,05 x 6,35 mm |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5         | II              |
| Wymiary obudowy kontaktronu             | 27 x 6,5 mm     |
| Typ czujki                              | NC              |
| Maksymalne napięcie przełączalne        | 100 V           |
| Maksymalna moc obciążenia               | 10 W            |
| Maksymalna rezystancja styków           | 0,15 Ω          |
| Maksymalny prąd przełączalny            | 500 mA          |
| Długość przewodów                       | 450 mm          |