

USB-RS485

Konwerter służy do podłączenia do portu USB komputera magistrali RS-485. Umożliwia to programowanie i aktualizację oprogramowania urządzeń podłączonych do magistrali RS-485.

- podłączenie do komputera urządzeń RS-485 na potrzeby programowania lub aktualizacji oprogramowania
- port USB 2.0 (gniazdo typu C)
- zasilanie z portu USB komputera
- zaciski śrubowe do podłączenia magistrali RS-485
- izolacja galwaniczna magistrali RS i portu USB komputera
- obsługa do 255 urządzeń podłączonych do magistrali RS-485
- wskaźniki LED sygnalizujące odbieranie i wysyłanie danych, zasilanie



Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalny pobór prądu	30 mA
Masa	32 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	68 x 35 x 22 mm
Napięcie zasilania (z portu USB)	5 V DC
Maksymalna długość kabla USB	5 m