

# PB-10

**PB-10** to przewodowy przycisk napadowy, służący do wywołania alarmu napadowego lub wezwania pomocy. Przycisk może być też wykorzystywany do sterowania pracą różnych urządzeń systemu automatyki lub kontroli dostępu).

- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- współpracuje z dowolną centralą alarmową obsługującą czujki typu NC



|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Zakres temperatur pracy         | -10°C...+55°C    |
| Masa                            | 58 g             |
| Maksymalna wilgotność           | 93±3%            |
| Wymiary                         | ø97 x 29 mm      |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II               |
| Wyjścia sabotażowe (NC)         | 10 mA / 24 V DC  |
| Wyjścia alarmowe (NC)           | 100 mA / 24 V DC |