

ANT-900/1800

Dwuzakresowa antena ANT-900/1800 przeznaczona jest do pracy z modułami: **GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6** oraz centralą alarmową **INTEGRA 128-WRL**. Wyposażona została w standardowe złącze typu SMA, dzięki czemu może być stosowana również w innych urządzeniach z takim złączem. Kabel o długości 2,5 m oraz magnetyczna podstawa zapewniają łatwy montaż, nawet w pewnej odległości od współpracującego urządzenia. Umożliwia to usytuowanie anteny w miejscu o optymalnym natężeniu sygnału GSM.

Antena pracuje na następujących pasmach częstotliwości: 900/1800 MHz.

- antena 900/1800 MHz dla modułów **GSM-4, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6, INTEGRA 128-WRL**



Częstotliwość pracy	900/1800 MHz
Długość kabla	2,5 m
Impedancja	50 Ohm
Kabel	kabel koncentryczny RG174 (czarny)
VSWR	< 2,0
Zakres temperatur pracy	-20...+60 °C
Złącze	SMA